

Epson WorkForce Pro WF-C5290 錯誤代碼表

Error code	Error details		
100001	ADF PID excess speed detection	ADF/掃描器錯誤	ADF 以意外速度快速驅動控制的狀態
100002	ADF PID lock detection	ADF/掃描器錯誤	ADF 電機反向旋轉，反應方向相反
100003	ADF PID excess load	ADF/掃描器錯誤	ADF 鎖定(卡住)問題
100005	ADF PID driving time	ADF/掃描器錯誤	ADF 電機的負載超過預期負載的狀態
100006	HP detection failure	ADF/掃描器錯誤	ADF 驅動時間異常
100016	HP detection failure	ADF/掃描器錯誤	無法掃描零點標記。
100017	Contact detection distance exceeded	ADF/掃描器錯誤	超出接觸檢測距離
100032	LED light failure	ADF/掃描器錯誤	LED 燈故障
100054	Paper jam error	ADF/掃描器錯誤	ADF 紙張夾紙錯誤
100065	FB PID excess speed detection	ADF/掃描器錯誤	FB PID 以意外速度快速驅動控制的狀態
100066	FB PID reverse detection	ADF/掃描器錯誤	FB PID 電機反向旋轉，反應方向相反
100067	FB PID lock detection	ADF/掃描器錯誤	FB PID 被鎖定(卡住)問題
100069	FB PID excess load	ADF/掃描器錯誤	FB PID 電機的負載超過預期負載的狀態，電機根本不旋轉
100070	FB PID driving time	ADF/掃描器錯誤	FB PID 電機的驅動時間超過設定時間。
100073	FB BS+ excess speed detection	ADF/掃描器錯誤	FB BS 以意外速度快速驅動控制的狀態
100074	FB BS+ reverse detection	ADF/掃描器錯誤	FB BS 電機反向旋轉，反應方向相反
100075	FB BS+ lock detection	ADF/掃描器錯誤	FB BS 被鎖定(卡住)問題
100077	FB BS+ excess load	ADF/掃描器錯誤	FB BS 電機的負載超過預期負載的狀態，電機根本不旋轉
100078	FB BS+ driving time	ADF/掃描器錯誤	FB BS 電機的驅動時間超過設定時間。
190000	Calibration error	ADF/掃描器錯誤	校準錯誤

Error code	Error details		
000020	CR PID driving time error	CR 馬達錯誤	驅動時間超過設定時間。
000021	CR PID excess load error	CR 馬達錯誤	超負荷錯誤
000022	CR PID excess speed error	CR 馬達錯誤	意外速度錯誤
000023	CR PID reverse error	CR 馬達錯誤	電機反向旋轉，反應方向相反
000024	CR PID lock error	CR 馬達錯誤	被鎖住(卡住)問題
000025	CR PID underspeed error	CR 馬達錯誤	回復速度錯誤
000030	CR load position driving time error	CR 光學尺讀取錯誤	驅動時間錯誤
000031	CR load position excess load error	CR 光學尺讀取錯誤	超出讀取錯誤
000032	CR load position excess speed error	CR 光學尺讀取錯誤	讀取速度錯誤
000033	CR load position reverse error	CR 光學尺讀取錯誤	反向讀取錯誤
000040	PF PID driving time error	PF 馬達錯誤	驅動時間超過設定時間。
000041	PF PID excess load error	PF 馬達錯誤	超負荷錯誤
000042	PF PID excess speed error	PF 馬達錯誤	意外速度錯誤
000043	PF PID reverse error	PF 馬達錯誤	電機反向旋轉，反應方向相反
000044	PF PID lock error	PF 馬達錯誤	被鎖住(卡住)問題
000050	PF load position driving time error	PF 光學尺讀取錯誤	驅動時間錯誤
000051	PF load position excess load error	PF 光學尺讀取錯誤	超出讀取錯誤
000052	PF load position excess speed error	PF 光學尺讀取錯誤	讀取速度錯誤
000053	PF load position reverse error	PF 光學尺讀取錯誤	反向讀取錯誤

Error code	Error details		
000060	ASF PID driving time error	ASF 馬達錯誤	驅動時間超過設定時間
000061	ASF PID excess load error	ASF 馬達錯誤	超負荷錯誤
000062	ASF PID excess speed error	ASF 馬達錯誤	意外速度錯誤
000063	ASF PID reverse error	ASF 馬達錯誤	電機反向旋轉，反應方向相反
000064	ASF PID lock error	ASF 馬達錯誤	被鎖住(卡住)問題
000070	ASF load position driving time error	ASF 光學尺讀取錯誤	驅動時間錯誤
000071	ASF load position excess load error	ASF 光學尺讀取錯誤	超出讀取錯誤
000072	ASF load position excess speed error	ASF 光學尺讀取錯誤	讀取速度錯誤
000073	ASF load position reverse error	ASF 光學尺讀取錯誤	反向讀取錯誤
000080	2nd ASF PID driving time error	第二 ASF 馬達錯誤	驅動時間超過設定時間
000081	2nd ASF PID excess load error	第二 ASF 馬達錯誤	超負荷錯誤
000082	2nd ASF PID excess speed error	第二 ASF 馬達錯誤	意外速度錯誤
000083	2nd ASF PID reverse error	第二 ASF 馬達錯誤	電機反向旋轉，反應方向相反
000084	2nd ASF PID lock error	第二 ASF 馬達錯誤	被鎖住(卡住)問題
000090	2nd ASF load position driving time error	第二 ASF 馬達讀取錯誤	驅動時間錯誤
000091	2nd ASF load position excess load error	第二 ASF 馬達讀取錯誤	超出讀取錯誤
000092	2nd ASF load position excess speed error	第二 ASF 馬達讀取錯誤	讀取速度錯誤

Error code	Error details		
000093	2nd ASF load position reverse error	第二 ASF 馬達讀取錯誤	反向讀取錯誤
000100	IS PID driving time error	IS 馬達錯誤	驅動時間超過設定時間
000101	IS PID excess load error	IS 馬達錯誤	超負荷錯誤
000102	IS PID excess speed error	IS 馬達錯誤	意外速度錯誤
000103	IS PID reverse error	IS 馬達錯誤	電機反向旋轉，反應方向相反
000104	IS PID lock error	IS 馬達錯誤	被鎖住(卡住)問題
000180	LFT2 PID driving time error	第二 ASF 組建錯誤	驅動時間超過設定時間
000181	LFT2 PID excess load error	第二 ASF 組建錯誤	超負荷錯誤
000182	LFT2 PID excess speed error	第二 ASF 組建錯誤	意外速度錯誤
000184	LFT2 PID lock error	第二 ASF 組建錯誤	被鎖住(卡住)問題
001012	DCP1 driving time error	IS 馬達錯誤	馬達沒有運轉
030004	Emergency stop error caused by cover opening	蓋子打開引起的緊急停止錯誤	
031001	X-Hot detect error (pre printing)	X-Hot 檢測錯誤 (預列印)	
031002	X-Hot detect error (after flushing)	X-Hot 檢測錯誤檢測錯誤 (更新後)	
031003	Transistor temperature error	電晶體溫度錯誤	
031004	Head temperature error	印字頭溫度錯誤	
031006	Printhead fuse blown error	印字頭保險絲熔斷錯誤	
031008	VBS over-voltage error	VBS 過壓錯誤	
031011	HCS error	印字頭電信錯誤	

Error code	Error details	
032001	Over adding connection error	過度新增連接錯誤
032002	Unsupported additional cassette connection error	沒有支援增加連結錯誤
032051	Addition contact state error 1 (Stop IR)	新增連接錯誤 1(停止紅外線)
032052	Addition contact state error 2 (except Stop_IR)	新增連接錯誤 2(停止紅外線之外)
032101	Addition recovery mode error	增加的回復模式錯誤
032151	Addition recovery mode error1	增加通信錯誤 1
032152	Addition recovery mode error2	增加通信錯誤 2
032153	Addition recovery mode error3	增加通信錯誤 3
032154	Addition recovery mode error4	增加通信錯誤 4
032155	Addition recovery mode error5	增加通信錯誤 5
032156	Addition recovery mode error6	增加通信錯誤 6
032157	Addition recovery mode error7	增加通信錯誤 7
032158	Addition recovery mode error8	增加通信錯誤 8
032159	Addition recovery mode error9	增加通信錯誤 9
032150	Addition recovery mode error10	增加通信錯誤 10
032161	Addition recovery mode error11	增加通信錯誤 11
032162	Addition recovery mode error12	增加通信錯誤 12

Error code	Error details	
033001	CRCM fuse blown error	CRCM 保險絲熔斷錯誤
033003	Other ink device error	其他墨水設備錯誤
033004	Other ink device error	其他墨水設備錯誤
033005	Other ink device error	其他墨水設備錯誤
033006	CRCM access error (read)	CRCM 存取錯誤(讀取)
033007	CRCM access error (write)	CRCM 存取錯誤(寫入)
033008	CRCM access error (firmware failure)	CRCM 存取錯誤(韌體故障)
033010	CSIC access error (hardware failure)	CSIC 存取錯誤(硬體故障)
034001	Home position seek error	起始位置地定位錯誤
034841	Ink leak error	墨水漏出錯誤
060001	Error caused by other than printer device	由印表機以外的錯誤引起的
060002	Driver mismatch error	驅動程序不匹配錯誤
060003	Error due to PCD verify command	由 PCD 驗證命令引起的錯誤